

RADION 遥控器

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 防水防尘
- ▶ 布防、撤防和应急功能
- ▶ 由用户指定打开和关闭信号的精确报告
- ▶ LED 指示灯
- ▶ 可编程的选项键（仅限四键型号）

博世的 RADION 无线装置提供确保可靠性能和卓越品质所要求的范围、可扩展性和出色的电池寿命。先进的诊断功能与多设备注册选项使安装和维护变得简单和极具成本效益。RADION 拥有一系列完整的外围设备，能够灵活地满足几乎所有应用需求。

系统概览

RADION keyfob 允许您布防或撤防安防系统，或者发送紧急报警。每种型号均通过唯一的编码进行编程，可单独与兼容的安防系统配合使用。在四键版本上，其中两个选项键由用户进行定义，用于执行额外功能。

基本功能

紧急报警

如果对安防系统进行了编程，则遥控器可向监控公司发送紧急代码。同时按住锁定和解锁键 600 毫秒以上，可以发送紧急报警。

LED 指示灯

LED 指示灯闪烁表示已经将信号发送至您的安防系统。

可编程选项键

可对遥控器进行编程以控制保护区内的其它设备。提供两个选项键。

防水防尘

外壳的设计可防尘、防水。

监测

RADION 紧急按钮向 RADION 接收器发送监测登记传输信号。当连接到兼容的博世控制主机（该主机可允许用户自行定义紧急按钮的监测）时，如果接收器在监测时间间隔内未收到来自指定遥控器的登记传输信号，控制主机会收到警告。



注解

要检测设备从监控区域拆卸的状态，控制主机必须配置为监测这些设备。

证书与认可

地区	证书
美国	UL 1023 - 家用防盗报警系统装置 ANSI/SIA CP-01-2010
欧洲	EN 50131-1

地区	认证
美国	FCC Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
加拿大	IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]

安装/配置

推荐的电池

为了正确使用遥控器，推荐以下种类的电池：Duracell DL2032、Varta CR2032 或 Panasonic CR2032。

附件

数量	组件
1	遥控器
1	硬币式锂电池 (CR2032), 3 VDC
1	文档

技术规格

属性

尺寸	63.7 毫米 x 35.5 毫米 x 13.0 毫米 (2.51 英寸 x 1.40 英寸 x 0.51 英寸)
电源	
电源/电压	一个 CR2032 锂电池, 3 VDC
电池寿命	长达 5 年
环境要求	
温度	0°C 至 +49°C (+32°F 至 +120°F)
相对湿度	最高为 93%，无冷凝
频率	433.42 MHz
用途	供室内使用。

RADION 产品系列

接收器	B810 (仅与 RFKF-FB-A、RFKF-TB-A 兼容)
-----	----------------------------------

商标

本文档中使用的所有硬件和软件产品名称可能为注册商标，因此应慎重对待。

订购信息

RFKF-FB (433.42 MHz)

无线、四键遥控器。适合在欧洲、非洲和澳大利亚使用。
订购号 **RFKF-FB**

RFKF-FB-A (433.42 MHz)

无线、四键遥控器。适合在北美洲和南美洲地区使用。
订购号 **RFKF-FB-A**

RFKF-FB-CHI (433.42 MHz)

无线、四键遥控器。仅适合在中国使用。
订购号 **RFKF-FB-CHI**

RFKF-TB (433.42 MHz)

无线、双键遥控器。适合在欧洲、非洲和澳大利亚使用。
订购号 **RFKF-TB**

RFKF-TB-A (433.42 MHz)

无线、双键遥控器。适合在北美洲和南美洲地区使用。
订购号 **RFKF-TB-A**

RFKF-TB-CHI (433.42 MHz)

无线、双键遥控器。仅适合在中国使用。
订购号 **RFKF-TB-CHI**

广州奥星电子有限公司 13926095043

广州澳星电子有限公司 13926095043

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333号201幢B, 9楼
邮编: 200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2013 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
4296276491 | zh-CHS, V7, 18. 十二月 2013